
OPPO 推送平台服务端 API

修订记录:

版本号	修订日期	修订描述
V0.1	2017-03-28	初始版本
V0.2	2017-07-11	部分 API 修改
V0.3	2017-08-31	修改返回码
V0.4	2017-10-13	修改推送统计接口
V0.5	2017-10-14	增加批量单推-通知栏消息的消息长度限制
V0.6	2017-11-20	修改 action_parameters 的示例, 广播推送返回信息 messageId 改为 message_id
V0.7	2017-11-24	广播推送参数 registration_ids 设置最小数量, 返回值增加 task_id 鉴权接口返回值增加 token 创建时间
V0.8	2017-12-4	增加到达回执功能
V0.9	2017-12-12	修改 notification 类型为 Json Object
V1.0	2017-12-19	增加别名推送功能与增加返回码

V1.1	2017-12-19	增加消息回执参数与 app_message_id 字段
V1.2	2018-06-11	增加返回码 33
V1.3	2018-06-29	暂时屏蔽了别名/标签管理、推送统计等接口
V1.4	2018-08-24	修改 click_action_activity 的描述
V1.5	2018-11-07	增加 feedback 接口获取失效的 registration_id 列表
V1.6	2019-03-06	增加通知栏通道 Id
V1.7	2019-07-16	增加 feedback 接口查询 APP 当天发送量的状态 添加推送消息海外域名 删除别名推送
V1.8	2019-09-10	增加大图和图标上传接口 支持大图、图标和长文本推送
V1.9	2019-09-10	增加别名与标签推送接口

消息类型.....	4
通知栏消息.....	4
API 接口.....	7
请求地址.....	7
公共参数.....	7
公共请求参数.....	7
返回码.....	7
公共返回码定义:	7
业务级错误问题:	9
服务端接口.....	9
鉴权 (auth)	9
广播推送.....	10
单点推送.....	13
图片上传.....	16
别名管理.....	18
标签管理.....	21
Feedback.....	25

消息类型

通知栏消息

名称	类型	必须	默认	描述	是否支持单推
app_message_id	String	否	无	App 开发者自定义消息 Id,OPPO 推送平台根据此 ID 做去重处理,对于广播推送相同 app_message_id 只会保存一次,对于单推相同 app_message_id 只会推送一次。	是
style	Int	否	1	通知栏样式 1. 标准样式 2. 长文本样式 (ColorOS 版本>5.0 可用,通知栏第一条消息可展示全部内容,非第一条消息只展示一行内容) 3. 大图样式 (ColorOS 版本>5.0 可用,通知栏第一条消息展示大图,非第一条消息不显示大图,推送方式仅支持广播,且不支持定速功能)	是
big_picture_id	String	否	无	大图 id【style 为 3 时,必填】,可在大图上传接口获取	否
small_picture_id	String	否	无	通知图标 id,可在图标上传接口获取	否
title	String	是	无	设置在通知栏展示的通知栏标题,【字数限制 1~50,中英文均以 1 个计算】	是
sub_title	String	否	无	子标题 设置在通知栏展示的通知栏标题,【字数限制 1~10,中英文均以 1 个计算】	是
content	String	是	无	设置在通知栏展示的通知的内容,【必填,标准样式 (style 为 1) 字数限制 200 以内 (兼容 API 文档以前定义,实际手机端通知栏消息只能展示 50 字数),长文本样式 (style 为 2) 限制 128 个以内,大图样式 (style 为 3) 字数限制 50 以内,中英文均以 1 个计算】	是
click_action_type	Int	否	0	点击动作类型 0,启动应用;1,打开应用内页 (activity 的 intent action);2,打开网页;4,打开应用内页 (activity);【非必填,默认值为 0】;5,Intent scheme URL	是

click_action_activity	String	否	Null	应用内页地址【click_action_type 为 1/4/时必填，长度 500】 <pre><activity android:name="com.coloros.push.d emo.component.InternalActivity"> <intent-filter> <action android:name="com.coloros.push.de mo.internal" /> <category android:name="android.intent.cate gory.DEFAULT" /> </intent-filter> </activity></pre> click_action_type 为 1 时这里填写 com.coloros.push.demo.internal click_action_type 为 4 时这里填写： com.coloros.push.demo.component.I nternalActivity	是
click_action_url	String	否	Null	网页地址或【click_action_type 为 2 与 5 时必填，长度 500】 示例： click_action_type 为 2 时 http://oppo.com?key1=val1&key2=va 12 click_action_type 为 5 时 command://test?key1=val1&key2=val 2	是
action_parameters	String	否	Null	动作参数，打开应用内页或网页时传递 给应用或网页【JSON 格式，非必填】， 字符数不能超过 4K，示例： {"key1":"value1","key2":"value2"}	是
show_time_type	Int	否	0	展示类型 (0, “即时”), (1, “定 时”)	否
show_start_time	Long	否	0	定时展示开始时间 (根据 time_zone 转 换成当地时间), 时间的毫秒数	否
show_end_time	Long	否	0	定时展示结束时间 (根据 time_zone 转 换成当地时间), 时间的毫秒数	否
off_line	Boolean	否	true	是否进离线消息,【非必填, 默认为 True】	是
off_line_ttl	Int	否	3600	离线消息的存活时间(time_to_live) (单位: 秒),【off_line 值为 true 时, 必填, 最长 10 天】	是
push_time_type	Int	否	0	定时推送 (0, “即时”), (1, “定	否

				时”), 【只对全部用户推送生效】	
push_start_time	Long	否	0	定时推送开始时间(根据 time_zone 转换成当地时间), 【push_time_type 为 1 必填】, 时间的毫秒数	否
time_zone	String	否	GMT+08:00	时区, 默认值: (GMT+08:00) 北京, 香港, 新加坡	是
fix_speed	Boolean	否	false	是否定速推送, 【非必填, 默认值为 false】	否
fix_speed_rate	Long	否	0	定速速率【fixSpeed 为 true 时, 必填】	否
network_type	Int	否	0	0: 不限联网方式, 1: 仅 wifi 推送;	否
call_back_url	String	否	无	<p>*仅支持 registrationId 推送方式*</p> <p>应用接收消息到达回执的回调 URL, 字数限制 200 以内, 中英文均以 一个计算。OPPO Push 服务器 POST 一个 JSON 数据到 call_back_url;</p> <p>Content-Type 为 application/json 的方式提交数据。</p> <p>JSON 数据示例:</p> <pre>[{ "messageId": "msgId1", "taskId": "taskId1", "registrationIds": "regId1, regid2", "param": "call_back_parameter", "eventType": "push_arrive" }, { "messageId": "msgId1", "taskId": "taskId1", "registrationIds": "regId1, regid2", "param": "call_back_parameter", "eventType": "push_arrive" }]</pre>	是
call_back_parameter	String	否	无	App 开发者自定义回执参数, 字数限制 50 以内, 中英文均以 一个计算。	是
channel_id	String	否	无	通知栏通 (NotificationChannel), 从 Android9 开始发送通知消息必须要指定通道 Id (如果是快应用, 必须带置顶的通道 Id:OPPO PUSH 推送)	是

API 接口

注意事项：任何值字符串都是需要 `urlencode` 编码的

请求地址

调用 API 的服务 URL 地址，开放平台目前提供了 2 个环境给开发者使用：沙箱测试环境，正式环境。

沙箱测试环境：OPPO PUSH 的测试环境，仅提供简化版的 OPPO PUSH，应用创建后即可使用。沙箱环境的权限和流量均无限制，可放开使用。

正式环境：OPPO PUSH 的应用创建之后即可使用的环境，但是有使用权限和流量的限制。

环境	HTTPS 请求地址	备注
国内生产环境	https://api.push.oppomobile.com/	推送消息
生产环境	https://feedback.push.oppomobile.com/	反馈信息
国外生产环境	https://api-intl.push.oppomobile.com/	推送消息
沙箱环境	暂无	

公共参数

公共请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
auth_token	String	是	无	权限令牌，推送消息时，需要提供 auth_token 有效期默认为 1 天，过期后无法使用，通过 HTTP Request Headers 传递。

返回码

公共返回码定义：

返回码范围（-1-100），这种返回码一般是由于用户的请求不符合各种基本校验而引起的。用户遇到这些错误的返回首先检查应用的权限、频率等情况，然后参照文档检验一下传入的参数是否完整且合法。

Code	英文描述	中文描述
-2	Service in Flow Control	服务器流量控制
-1	Service Currently Unavailable	服务不可用，此时请开发者稍候再试

0	Success	成功，只表明接口调用成功
11	Invalid AuthToken	不合法的 AuthToken
12	Http Action Not Allowed	HTTP 方法不正确
13	App Call Limited	应用调用次数超限，包含调用频率超限
14	Invalid App Key	无效的 AppKey 参数
15	Missing App Key	缺少 AppKey 参数
16	Invalid Signature	sign 校验不通过，无效签名
17	Missing Signature	缺少签名参数
18	Missing Timestamp	缺少时间戳参数
19	Invalid Timestamp	非法的时间戳参数
20	Invalid Method	不存在的方法名
21	Missing Method	缺少方法名参数
22	Missing Version	缺少版本参数
23	Invalid Version	非法的版本参数，用户传入的版本号格式错误，必需为数字格式
24	Unsupported Version	不支持的版本号，用户传入的版本号没有被提供
25	Invalid Encoding	编码错误，一般是用户做 http 请求的时候没有用 UTF-8 编码请求造成的
26	IP Black List	IP 黑名单
27	Access Denied	没有此功能的权限，拒绝访问
28	App Disabled	应用不可用
29	Missing Auth Token	缺少 Auth Token 参数
30	Api Permission Denied	该应用没有 API 推送的权限
31	Data Not Exist	数据不存在
32	Data Duplicate	数据重复
33	The number of messages exceeds the daily limit	消息条数超过日限额
34	The number of upload pictures exceeds the daily limit	上传图片超过日限额
40	Missing Required Arguments	缺少必选参数，API 文档中设置为必选的参数是必传的，请仔细核对文档
41	Invalid Arguments	参数错误，一般是用户传入参数非法引起的，请仔细检查入参格式、范围是否一一对应
51	Invalid Picture	图片无效，一般是图片格式、图片分辨率、图片大小不符合格式及图片未上传

		等，请仔细检查图片格式及上传文件方式。
--	--	---------------------

业务级错误问题：

请求后端业务服务器出现的问题，返回的错误码在 10000 到 20000 之间，具体业务错误码可参见 API 文档。每个接口最多 10 个返回码。

服务端接口

鉴权（auth）

开发者身份验证通过获得 auth_token 权限令牌，后面的请求都需要带上 auth_token。该 auth_token 具有一定的时效性，以保证安全性。后续请求做为请求参数，如使用 HTTP 协议的话，可以做为 HTTP 头携带，本文后续接口默认都认为已携带该参数。

描述	内容
接口功能	开发者身份鉴权
请求方法	POST
请求编码	UTF-8
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
请求路径	/server/v1/auth

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
app_key	String	是	NULL	OPPO-OPEN 分配给应用的 AppKey，内部开放 API 是 PUSH 分配给应用的 AppKey
sign	String	是	Null	sha256(appkey+timestamp+mastersecret) mastersecret 为注册应用时生成
timestamp	Long	是	Null	时间戳，时间毫秒数，时区为 GMT+8。PUSH API 服务端允许客户端请求最大时间误差为 10 分钟。

响应参数（JSON）

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码，请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息，不存在则不填

data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体
------	--------	---	-----------------------

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "auth_token": "58ad47319e8d725350a5afd5" //权限令牌, 推送消息时, 需要提供 auth_token, 有效期默认为 24 小时, 过期后无法使用
    "create_time": "时间毫秒数"
  }
}
```

广播推送

广播推送主要用于向大批量用户推送同一条消息的场景中, 例如全量用户推送、标签推送、大量 registration_id 推送等推送场景。

保存通知栏消息内容体

(message/notification/save_message_content)

描述	内容
接口功能	保存消息内容体, 获取消息 Id
请求方法	POST
请求编码	UTF-8
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
请求路径	/server/v1/message/notification/save_message_content

请求参数

参见[通知栏消息](#)

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
```

```

"message": "success",
"data": {
  "message_id": "58ad47319e8d725350a5afd5" //消息 ID
}
}

```

广播推送-通知栏消息(message/notification/broadcast)

描述	内容
接口功能	发送通知栏消息
请求方法	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/message/notification/broadcast

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
message_id	String	是	无	消息 Id
target_type	Short	是	无	目标类型, 1:ALL; 2:registration_id; 5:别名 6:标签
target_value	String	否	无	推送目标用户: ALL: 不需要填写此字段 registration_id 与别名方式: 【多个以英文分号(;)分隔,最大1000个】 , 标签: 标签表达式: { "or" : [], "and" : [], "not" : [] } 这几种类型可以并存,多项的隐含关系是 AND,即取几种类型结果的交集。 例如: { "or" : ["tagID1", "tagID2"], "and" : ["tagID3", "tagID4"], "not" : ["tagID5", "tagID6"] } 先计算 "or" 字段的结果 tagID1 或 tagID2=A;

				再计算 "and" 字段的结果 tagID3 且 tagID4=B; 再计算 "not" 字段的结果 非 (tagID5 或 tagID6)=C " target_value " 的最终结果为 A 且 B 且 C 。
--	--	--	--	--

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型

推送请求调用成功响应示例:

```
{
  code:0,
  message: "",
  data : {
    message_id : xxxxxxxxx // 消息 Id
    task_id : xxxxxxxxx // taskId
  }
}
```

推送目标存在问题响应示例:

推送请求调用成功, 但推送目标存在问题

```
{
  code:0,
  message: "",
  data : {
    message_id : xxxxxxxxx, // 消息 ID
    task_id:XXXXXXXXX, //推送任务 ID
    "10000": [
      "J0476035d625e6c64567f71487e040e7d017f0558675b",
      "J0476045d625e6c64567f71487e040e7d017f0558675b",
      "J0476035d625e6sd64567f71487e040e7d017f0558675b"
    ]
  }
}
```

返回码 (code)

Code	英文描述	中文描述
10000	Invalid Registration_id	registration_id 格式不正确

单点推送

单推-通知栏消息推送 (message/notification/unicast)

描述	内容
接口功能	发送通知栏消息
请求方法	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/message/notification/unicast

请求参数

参数定义:

名称	类型	必须	默认	描述
message	String	是	无	通知栏消息 JSON String

message:

名称	类型	必须	默认	描述
target_type	Short	是	无	目标类型 2: registration_id , 5:别名
target_value	String	是	无	推送目标用户:registration_id 或 alias
notification	JSON Object	是	无	请参见 通知栏消息

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
value	String	否	返回值, JSON 类型

推送请求调用成功响应示例:

```
{  
  code:0,
```

```

message: "",
data : {
    messageId : xxxxxxxxx, // 消息 Id
}
}

```

推送目标存在问题响应示例:

推送请求调用失败, 但推送目标存在问题

```

{
    code:10000,
    message: "registration_id 格式不正确"
}

```

返回码 (code)

Code	英文描述	中文描述
10000	Invalid Registration_id	registration_id 格式不正确

批量单推-通知栏消息推送 (message/notification/unicast_batch)

描述	内容
接口功能	批量发送单推通知栏消息
请求方法	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/message/notification/unicast_batch

请求参数

参数定义:

名称	类型	必须	默认	描述
messages	String	是	无	通知栏消息 JSON 数组字符串, 示例: [{message}, {message}] 【最多 1000 个】

message:

名称	类型	必须	默认	描述
target_type	Short	是	无	目标类型 2: registration_id ,

				5:别名
target_value	String	是	无	推送目标用户: registration_id 或 alias
notification	JSON Object	是	无	请参见 通知栏消息

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型

推送请求调用成功响应示例:

```
{
  code:0,
  message: "",
  data : [
    {
      messageId : xxxxxxxxx, // 消息 Id
      registrationId: xxxxxxxxx
    }, {
      messageId : xxxxxxxxx, // 消息 Id
      registrationId: xxxxxxxxx
    }, {
      registrationId: xxxxxxxxx,
      errorCode:10000,          // 失败码
      errorMessage:xxxx       // 失败说明
    }, {
      registrationId: xxxxxxxxx,
      errorCode:33,           // 失败码
      errorMessage:xxxx      // 失败说明
    }
  ]
}
```

返回码 (code)

Code	英文描述	中文描述
10000	Invalid Registration_id	registration_id 格式不正确

图片上传

上传大图 (media/upload/big_picture)

环境	HTTPS 请求地址	备注
生产环境	https://api-media.push.heytaimobi.com/	媒体服务
沙箱环境	暂无	

描述	内容
接口功能	上传图片
请求方法	POST
请求编码	UTF-8
Content-Type	multipart/form-data
请求路径	/server/v1/media/upload/big_picture

请求参数

图片上传按照 multipart 标准发送 HTTP 消息即可，图片要求尺寸 876*324 px，文件大小 1M 以内，格式为 PNG/JPG/JPEG

名称	类型	必须	默认	描述
picture_ttl	Int	否	86400	图片保存的存活时间 (time_to_live) (单位: 秒)，最长 30 天

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 平台返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "big_picture_id": xxxxxxxx //大图 id
  }
}
```


上传图标 (media/upload/small_picture)

描述	内容
接口功能	上传图片
请求方法	POST
请求编码	UTF-8
Content-Type	multipart/form-data
请求路径	/server/v1/media/upload/small_picture

请求参数

图片上传按照 `multipart` 标准发送 HTTP 消息即可，图片要求尺寸 144*144 px，文件大小为 50k 以内，格式为 PNG/JPG/JPEG

名称	类型	必须	默认	描述
picture_ttl	Int	否	86400	图片保存的存活时间 (time_to_live) (单位: 秒), 最长 30 天

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "small_picture_id": xxxxxxxx, //图标 id
  }
}
```

别名管理

请求地址

环境	HTTPS 请求地址	备注
生产环境	https://api-device.push.heytapmobi.com/	设备 API
沙箱环境	暂无	

别名设置

描述	内容
接口功能	建立 registration_id 与 alias 的映射关系, 需要理解的是, 这个接口是覆盖逻辑, 而不是增量逻辑。即新的调用会覆盖之前的设置。
请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/set_alias

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
registration_id	String	是	Null	注册 ID
alias	String	是	Null	别名内容 (仅支持单值, 与注册 ID 一一对应), 最大 64 字符 (不能输入分号)

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

成功的响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

失败的响应示例:

```
{
  "code": -1,
```

```
    "message": "Service Currently Unavailable"
}
```

删除别名

描述	内容
接口功能	删除别名
请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/delete_alias

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
registration_id	String	否	Null	注册 ID registration_id 与 alias 不同时为空 registration_id 与 alias 皆不为空时， registration_id 优先于 alias
alias	String	否	Null	别名(仅支持单值，与注册 ID 一一对应) registration_id 与 alias 不同时为空 registration_id 与 alias 皆不为空时， registration_id 优先于 alias

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

成功的响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

失败的响应示例:

```
{
  "code": -1,
  "message": "Service Currently Unavailable"
}
```

查询别名

描述	内容
接口功能	查询别名
请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/get_alias

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
registration_id	String	是	无	注册 ID

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

成功的响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "registrationId": "58ad47319e8d725350a5afd5",
    "alias": "AliasName"
  }
}
```

失败的响应示例:

```
{
  "code": -1,
  "message": "Service Currently Unavailable"
}
```

标签管理

请求地址

环境	HTTPS 请求地址	备注
生产环境	https://api-device.push.heytapmobi.com/	设备 API
沙箱环境	暂无	

添加标签

描述	内容
接口功能	新增标签
请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/add_tags

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
name	String	是	无	标签名称, 字符长度 50 字符
desc	String	是	无	标签描述, 字符长度 200 字符

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

添加标签组

描述	内容
接口功能	新增标签, app 全局最多可新增 1000 个标签组

请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/add_tag_group

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
group	String	是	无	标签组名称
tags	String	是	无	标签列表, 单个标签组最多可设置 50 个标签; 多个标签之间使用英文分号分隔
desc	String	是	无	标签描述

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

标签订阅接口

描述	内容
接口功能	为指定设备绑定标签
请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/subscribe_tags

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
registration_id	String	是	Null	注册 ID
tags	String	是	Null	标签内容, 多个标签之间使用英文分号分隔, 单个标签字节长度 50 字符; 限制: 单次调用接口可设置 50 个标签; 单

			个用户总量上限也是 50 个标签 这个接口可重复调用，多次调用不会清理原来设置的标签
--	--	--	---

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
}
```

取消标签订阅接口

描述	内容
接口功能	取消订阅标签
请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/unsubscribe_tags

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
registration_id	String	是	Null	注册 ID
tags	String	是	Null	标签内容, 多个标签之间使用分号分隔 限制: 单次调用接口可删除 50 个标签

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
```

```
    "code": 0,
    "message": "success"
}
```

查询所有标签

描述	内容
接口功能	查询该设备所有标签
请求方法	POST
Content-Type	application/json
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/device/get_all_tags

请求参数

名称	类型	必须	默认	描述
registration_id	String	是	Null	注册 ID

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "registrationId": "58ad47319e8d725350a5afd5",
    "tags": [
      {
        "tag": "深圳"
      },
      {
        "tag": "广州"
      }
    ]
  }
}
```


Feedback

请求地址

环境	HTTPS 请求地址	备注
生产环境	https://feedback.push.oppomobile.com/	反馈信息
沙箱环境	暂无	

获取失效的 registration_id 列表

(feedback/fetch_invalid_regidList)

描述	内容
接口功能	获取失效的 registration_id 列表不需要传递任何 HTTP 参数。每次请求最多返回 500 个 registration_id。每次请求之后，成功返回的失效的 registration_id 将会从数据库删除。
请求方法	GET
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/feedback/fetch_invalid_regidList

请求参数

请参见[公共请求参数](#)

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "registration_ids": [regid1, regid2, regid3] //regid list
    "totalCount": 100000
  }
}
```

查询 APP 当天发送量的状态 (feedback/fetch_push_permit)

描述	内容
接口功能	查询 APP 当天发送量的状态，如当前已发数量、还可发数量、可发总量
请求方法	GET
请求编码	UTF-8
请求路径	/server/v1/feedback/fetch_push_permit

请求参数

请参见[公共请求参数](#)

响应参数 (JSON)

名称	类型	必须	描述
code	Int	是	返回码, 请参考 公共返回码 与接口返回码
message	String	否	错误详细信息, 不存在则不填
data	String	否	返回值, JSON 类型, 包含响应结构体

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total_count": 100000, //当天允许推送数量
    "push_count": 10000, //已经推送数量
    "remain_count": 90000 //剩余推送数量
  }
}
```